

Sterowanie tego rodzaju pozwala na utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym, niezależnie od wielkości rozbiorów. Moc nominalna pomp – 1,7kW (zastosowano dwie pompy o tej samej mocy).

Do oświetlenia zewnętrznego terenu przepompowni zainstalować latarnię składającą się ze słupa SP-5 i oprawy OCP/K 125 W. Latarnię zasilić kablem YKY 3x6mm² ułożonym w ziemi.

W przepompowni wykonać instalację wyrównawczą przewodem LgY 25mm², podłączyć wszystkie elementy metalowe przepompowni.

Instalację wyrównawczą podłączyć do uziemienia roboczego rozdzielnicy sterowniczej

Szczegóły oraz trasy przebiegu instalacji przedstawiono na rys. E-1.

4. Uwagi końcowe.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami przepisami bezpieczeństwa i p.poż.

Wszystkie prace związane z montażem i podłączeniem wykonać w beznapięciowym.

W trakcie i po wykonaniu robót dokonać niezbędnych pomiarów elektrycznych i inwentaryzacji geodezyjnej.

System dodatkowej ochrony od porażeń - szybkie samoczynne wyłączenie za; Układ sieciowy TN-C-S.

Projektant: techn. Marek Grendziński

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE
WYKONANSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Marek Grendziński
upr. bud. 2592/OL
2.9.6 ust. 3, 6 7, 8 13 ust. 1 pkt 4